

# Techdigitale

## PARAMETRAGE 1

Envoie par SMS vers votre Tracker	Réponse de votre Tracker
begin123456	Begin ok
admin123456 +33votre numéro de mobile sans le 0	Admin ok
noadmin123456 +33numero de mobile sans le 0 Vous pouvez programmer 4 numéros non administrateur	Noadmin ok

Ce paramétrage de début permet d'enregistrer le numéro ADMIN ainsi que (si vous le souhaitez) les numéros NO ADMIN.

Vous pouvez dès à présent appeler votre Tracker, celui-ci décroche et raccroche automatiquement ensuite vous recevez les coordonnées géographiques par SMS (latitude et longitude)

## PARAMETRAGE 2

		Envoie par SMS vers votre Tracker	Réponse de votre Tracker
MODE MONITOR	Ce mode permet l'écoute environnemental et ne permet pas le Tracking	monitor123456	Monitor ok
MODE TRACKER	Ce mode permet la localisation	tracker123456	Tracker ok
GEOFENCE	Ce mode permet de définir une barrière géographique, dès que celle-ci est atteinte vous recevez une alerte SMS + LOCALISATION	stockade123456 latitude, longitude	Stockade !+geo-info

## MANUEL DE VOTRE GPS TRACKER TRACEUR TK102

MOUVEMENT ALERTE	Ce mode permet d'être alerté dès que votre tracker est en mouvement	move123456	Move ok !
ALERTE VITESSE	Ce mode permet d'être alerté dès qu'une vitesse est atteinte – Vous définissez la vitesse à ne pas à atteindre – Exemple ci-contre pour 80km/h	Speed123456 080	Speed ok !

Nb : Utilisez une carte SIM sans code PIN

[www.techdigitale.com](http://www.techdigitale.com)

Le TK102 est un ancien modèle, visitez nos nouveautés !

**Petite balise GPS Tracker**, détection de chute, sos, écoute environnementale et bien plus d'options.

[TECHDIGITALE.COM](http://TECHDIGITALE.COM)

